



Amplificatore da interno "F" 3 uscite (2+TV): VHF/UHF – Auto LTE

Amplificatore da interno da 3 uscite (2+TV) con regolazione automatica del guadagno, per ampliare l'impianto domestico televisivo terrestre. L'uscita TV offre un guadagno inferiore per essere collegata direttamente al TV (senza l'installazione di una presa). Incorpora il filtro Auto LTE e l'alimentazione all'ingresso per preamplificatori o un sistema BOSS.

Art. 545801

Art. Logico KROK20AGCLTEA

EAN13 8424450191507

Imballo

Blister 1 pz.

Scatola 8 pz.

Dati fisici

Peso netto 220,00 g

Peso lordo 220,00 g

Larghezza 146,00 mm

Altezza 53,00 mm

Profondità 35,00 mm

Peso del prodotto principale 220,00 g

Si distingue per

- Plug&Play, senza regolazioni: incorpora regolazione automatica del guadagno, senza

non compromettere la qualità del segnale

- Design discreto e dimensioni ridotte
- Produzione completamente automatizzata e sottoposta a rigorosi controlli di qualità
- Avvitabile a parete
- Connettori "IEC"

Caratteristiche tecniche : Ref. 545801

Numeri di uscite			3	
Uscita TV			Si	
Intervallo di frequenze				
MHz	47 ... 400			470 ... 694
Guadagno	10			20
Guadagno @TV	0			10
##	--			0 ... 15
Livello di uscita DIN45004B	dBµV	92		101
Livello di uscita EN50083 IMD3 2tones -35dB	dBµV	101		109
Livello di uscita 10ch DVB-T	dBµV	--		80
Livello di uscita 2CH DBV-T	dBµV	84		--
Figura di rumore	dB	4,5		6
Alimentazione ingressi	Vdc		12	
Corrente max ingressi	mA		100	
Tensione d'ingresso	Vac		196 ... 253	
Intervallo frequenza rete elettrica			50 Hz / 60 Hz	
Corrente massima	mA		2,8	
Potenza massima assorbita	W		28	
Temperatura di funzionamento	°C		-5 ... 45	
Indice di protezione (IP)			20	