

Caratteristiche tecniche : Ref. 5132

Intervallo di frequenze	MHz	5 ... 2400	
Numero di derivazioni		2	
Piani		4 e 5	
Ingressi/Bandes		TERR	SAT
Perdite di passaggio	dB	1,5	1,5
Perdita di derivata	dB	18	19
Isolamento tra le derivazione	dB	> 30	> 30
Connettori		"F" femmina	
Tensione massima	V	30	
Corrente massima	A	1	
Passaggio DC		Usc. Ing.	