

Caratteristiche tecniche : Ref. 5228

##			##
Numero di connettori			2
Connettore R/TV			"IEC" maschio
Connettore SAT			"IEC" femmina
##			Si
Bandes		TV	SAT
Intervallo di frequenze	MHz	5 ... 862	950 ... 2400
Isolamento tra uscite	dB	> 25	> 20
Perdite di passaggio	dB	3,5	5
Attenuazione: Connettore R/TV	dB	8,5	--
Attenuazione: Connettore SAT	dB	--	10
Passaggio DC			SAT □ Ing. / Usc. □ Ing.
Corrente massima	mA		350