

Caratteristiche tecniche : Ref. 5489

Intervallo di frequenze	MHz	5 ... 2400	
Numero di uscite		8	
Ingressi/Bandes		TERR	SAT
##	dB	14	14
Perdite di passaggio W2	dB	14	14
Perdite di passaggio W3	dB	16	16
Perdite di passaggio W4	dB	16	16
Perdite di passaggio W5	dB	14	14
Perdite di passaggio W6	dB	14	14
Perdite di passaggio W7	dB	15	14
Perdite di passaggio W8	dB	15	14
Isolamento tra uscite	dB	> 28	> 28
Connettori		Tipo "EasyF"	
Tensione massima	V	40	
Corrente massima	mA	300	
Passaggio DC		Usc.□Ing.	