

## Caratteristiche tecniche : Ref. 5494

Intervallo di frequenze	MHz	5 ... 2400	
Numero di uscite		6	
Piani		4 e 5	
Ingressi/Bandes		TERR	SAT
Perdite di passaggio	dB	3	4
Perdita di derivata	dB	24	24
Isolamento tra le derivazione	dB	> 45	> 45
Connettori		Tipo "EasyF"	
Tensione massima	V	40	
Corrente massima	mA	300	
Passaggio DC		Usc. Ing.	