

## Caratteristiche tecniche : Ref. 5611

Intervallo di frequenze	MHz	5 ... 2400	
Numero di uscite		8	
Piani		2	
Ingressi/Bandes		TERR	SAT
Perdite di passaggio	dB	3	3,5
Perdita di derivata	dB	22	22
Isolamento tra le derivazione	dB	> 40	> 40
Connettori		Tipo "EasyF"	
Tensione massima	V	40	
Corrente massima	mA	300	
Passaggio DC		Usc. Ing.	