

Caratteristiche tecniche : Ref. 7485

Numero di ingresso			1	
Numero di uscite			1	
Bandes			SAT	
Intervallo di frequenze	MHz	VHF 47 ... 230	UHF 470 ... 862	950 ... 2150
Guadagno	dB	--	--	20
Perdite di passaggio	dB	2,5	2,5	--
Livello di uscita DIN VDE0855/12	dBµV	--	--	112,5
Figura di rumore	dB	--	--	5,5
Alimentazione	Vdc		12 ... 18	
Consumo attuale	mA		60	
Passaggio DC			SATDIng.	
Passaggio di corrente massimo	mA		500	