



Televés si riserva il diritto di modificare il prodotto e/o specifiche tecniche indicate

## Amplificatore da interno "F"

3 uscite (2+TV): VHF/UHF – Auto LTE

Amplificatore da interno da 3 uscite (2+TV) con regolazione automatica del guadagno, per ampliare l'impianto domestico televisivo terrestre.

L'uscita TV offre un guadagno inferiore per essere collegata direttamente al TV (senza l'installazione di una presa).

Incorpora il filtro Auto LTE e l'alimentazione all'ingresso per preamplificatori o un sistema BOSS.

### Art.545801

ID.NR

KROK20AGCLTEA

EAN13

8424450191507

### Si distingue per

- Plug&Play, senza regolazioni: incorpora regolazione automatica del guadagno, senza compromettere la qualità del segnale
- Design discreto e dimensioni ridotte
- Produzione completamente automatizzata e sottoposta a rigorosi controlli di qualità

### Caratteristiche principali

- Avvitabile a parete
- Connettori "IEC"

## Caratteristiche tecniche

Numero di uscite		3
Uscita TV		Si
Intervallo di frequenze	MHz	47 ... 400   470 ... 694
Guadagno	dB	10   20
Guadagno @TV	dB	0   10
##	dB	--   0 ... 15
Livello di uscita DIN45004B	dB $\mu$ V	92   101
Livello di uscita EN50083 IMD3 2tones -35dB	dB $\mu$ V	101   109
Livello di uscita 10Ch DVB-T	dB $\mu$ V	--   80
Livello di uscita 2CH DBV-T	dB $\mu$ V	84   --
Figura di rumore	dB	4,5   6
Alimentazione ingressi	Vdc	12
Corrente max. ingressi	mA	100
Tensione d'ingresso	Vac	196 ... 253
Intervallo frequenza rete elettrica		50 Hz / 60 Hz
Corrente massima	mA	2,8
Potenza massima assorbita	W	28
Temperatura di funzionamento	°C	-5 ... 45
Indice di protezione (IP)		20