Componenti comuni: Interfaccia 2 ingressi/out per led KNX

01514

Sistemi e prodotti smart / KNX / Componenti comuni / Componenti non modulari

Interfaccia 2 ingressi/out per led KNX

Interfaccia a 2 canali programmabili come ingressi a contatto pulito o come uscite per LED, standard KNX

Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

1 NR

Istruzioni, Manuali, Documentazione

- Foglio istruzioni multilingua (198 kb)
- Manuale installatore (3638 kb)

Software

- DB_ComponentiAutomazione_KNX_01.16_20210920.zip
- DB_ComponentiAutomazione_KNX_01.19_20230331.zip
- DB_ComponentiAutomazione_KNX_01.20_20240917.zip

Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

Gallery

Dati tecnici

- **Gruppo**: Sistemi di bus per impianti
- **Classe**: Dispositivo I/O per sistema bus
- **Sistema bus EIB/KNX**: Sì
- **Sistema bus radio KNX**: No
- **Sistema bus radio**: No
- **Sistema bus LON**: No
- **Sistema bus Powernet**: No
- **Accoppiamento bus incluso**: Sì
- **Comandare LED**: Sì
- **Con indicatore a LED**: Sì
- **Comando locale/manuale**: Sì
- **Carico C**: No
- **Funzione commutazione**: Sì
- **Corrente nominale**: 2,00 A
- **Tensione di interrogazione esterna necessaria**: No
- **Varie fasi collegabili**: No

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 27. Marchio KNX (download)
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 46. UK PSTI compliance (download)
- 99. Direttiva RAEE (download)

Imballi

8 007352 561427

Codice	8007352561427
Qtà	1 NR
Dim.	9,2x6,7x2,4 [cm]
Peso	37 [g]

8 007352 762251

Codice	8007352762251
Qtà	50 NR
Dim.	40x37x8 [cm]
Peso	2.048 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati.L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere Condizioni di utilizzo.