



Componenti comuni: Ricambio regolatore MASTER 230V univers.

R01870

Sistemi e prodotti smart / By-me Plus / Componenti comuni / Apparecchi
DIN

Ricambio regolatore MASTER 230V univers.

Ricambio dimmer MASTER 230 V~ 50/60 Hz per lampade ad incandescenza 40-500 W trasformatori elettronici 40-300 VA, lampade CFL 10-200 W, lampade a LED 3-200 W, per alimentatori elettronici a LED, fusibile di protezione, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mm

Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

1 NR

Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [By-me automazione-Compatibilità fw \(206 kb\)](#)
- [Schemi Installativi \(2458 kb\)](#)




Dati tecnici

- **Gruppo:** Sistemi di bus per impianti
- **Classe:** Dimmer per sistema bus
- **Sistema bus EIB/KNX:** No
- **Sistema bus radio KNX:** No
- **Sistema bus radio:** No
- **Sistema bus LON:** No
- **Sistema bus Powernet:** No
- **Altri sistemi bus:** Altro
- **Radio bidirezionale:** No
- **Tipologia:** Attuatore dimmer
- **Tipo di montaggio:** Altro
- **Numero moduli DIN:** 4
- **Accoppiamento bus incluso:** Sì
- **Modulo bus rimovibile:** No
- **Comando locale/manuale:** No
- **Con indicatore a LED:** Sì
- **Numero di uscite:** 1
- **Potenza d'uscita:** 40 - 500 W
- **Elemento di potenza supplementare utilizzabile:** No
- **Tipo di carico:** Universale e LED retrofit
- **Intervallo di tensione:** 230,00 - 230,01 V
- **Funzionamento in parallelo possibile:** No
- **Frequenza:** 50,00 - 60,00 HZ
- **Grado di protezione (IP):** IP20

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 46. UK PSTI compliance ([download](#))
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Imballi



Codice 8007352648616
Qtà 1 NR
Dim. 11,7x10,8x7,1 [cm]
Peso 228,8 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).