



2F+: Aliment. Kit Cito m/b 2F+ 100-240V 0,6A

40100

ELVOX Videocitofonia / Videocitofonia 2F / 2F+ / Componenti comuni A/V / Componenti di impianto

Aliment. Kit Cito m/b 2F+ 100-240V 0,6A

Alimentatore per kit citofonici monofamiliari e bifamiliari Due Fili Plus, con uscita 28 Vdc 0,6 A, alimentazione 110-240 $V \sim 50/60$ Hz, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 6 moduli da 17,5 mm

Stato prodotto

3 - Prod. gestito


Q.tà minima ordine

1 NR


Istruzioni, Manuali, Documentazione

Foglio istruzioni multilingua (910 kb)

Disegni







Vista posteriore





Vista 3D

Dati tecnici

Gruppo: Tecnologie di comunicazione/componenti e sistemi

Classe: Alimentatore per impianto video/citofono

Applicazione: Altro

Tensione d'ingresso: 240 V

Tipo di corrente: DC

Tensione d'uscita: 28,00 V
Resistente a corto circuito: Sì
Grado di protezione (IP): IP30

Altezza: 106,00 mm Larghezza: 107,80 mm Profondità: 63,00 mm

Tecnica di installazione: Sistema bus

Circuito apriporta integrato: No

Funzione di comando: No

Funzione di analisi: No

Indicatori di servizio: No

Tipo di montaggio: Altro

Blocco di programmazione: No

Con contatto: No

Marchi

00. Marcatura CE - UE

01. Marchio IMQ - Italia

32. FCC - USA

92. RoHS UAE

99. Direttiva RAEE (download)

Imballi



Codice 8007352654228 **Q.tà** 1 NR

Dim. 11,9x11,5x6,9 [cm] **Peso** 311,81 [g]



Codice 8007352654242

Q.tà 26 NR **Dim.** 38x34x24 [cm] **Peso** 8.607,06 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati.L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere Condizioni di utilizzo.