



Componenti comuni A/V: 10 pulsanti in doppia fila

41010

ELVOX Videocitofonia / Posti esterni videocitofonici / Componenti comuni A/V / Moduli

10 pulsanti in doppia fila

Unità elettronica con 10 pulsanti in doppia fila retroilluminati a LED bianchi, regolazione crepuscolare e manuale della luminosità dei LED mediante moduli audio o audio video, completo di telaio, da completare con tasti singoli assiali o basculanti, doppi assiali o fissi



Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

1 NR

Potrebbe interessarti anche



R126 - Cover trasparente
con 2 viti per 41010


Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Foglio istruzioni multilingua \(379 kb\)](#)
- [Modulo stampa etichette per targhe \(2191 kb\)](#)


Video

- [Tutorial retrofit con scatole esistenti](#)
- [Tutorial operazioni post installazione](#)
- [Tutorial interazione con Tab Free](#)
- [Tutorial installazione e configurazione](#)
- [Targa videocitofonica Pixel](#)
- [Spot Pixel](#)


Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D


Dati tecnici

- **Gruppo:** Tecnologie di comunicazione/componenti e sistemi
- **Classe:** Modulo funzionale per interfono
- **Tipologia:** Display chiamata
- **Tecnica di installazione:** Altro
- **Altezza:** 114,50 mm
- **Profondità:** 34,50 mm
- **Numero di pulsanti per chiamata:** 10
- **Con funzione giorno/notte:** No
- **Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):** No
- **Videocamera regolabile manualmente:** No
- **Funzione di teleloop:** No
- **Colore:** Altro

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE ([download](#))
- 35. Marchio RCM - Australia
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 92. RoHS UAE
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Imballi



Codice 8013406273314
Q.tà 1 NR
Dim. 18x12x5,5 [cm]
Peso 189,6 [g]



Codice 8013406274328
Q.tà 20 NR
Dim. 38,5x29,5x25 [cm]
Peso 4.204 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).