



Comandi volanti: Deviatore terminale 1P 2[16]A bianco

00113.B

Installazione volante / Componenti di illuminazione / Comandi volanti /
Deviatori volanti

Deviatore terminale 1P 2[16]A bianco

Deviatore terminale 2[16] A 250 V~, tasto a bilanciere, per cavo tondo,
bianco

Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

100 NR



Potrebbe interessarti anche



00113 - Deviatore terminale
1P 2[16]A nero

Gallery



Dati tecnici

- **Gruppo:** Dispositivi di commutazione domestici
- **Classe:** Interruttore a tirante
- **Tipologia:** Altro
- **Tipo di comando:** Levetta singola_
- **Tipo di carico:** Altro
- **Materiale:** Plastica
- **Qualità del materiale:** Materiale termoplastico
- **Senza alogeni:** Sì
- **Protezione della superficie:** Non trattato
- **Tipo superficie:** Opaco
- **Colore:** Bianco
- **Codice RAL (simile):** 9003
- **Trasparente:** No
- **Tensione nominale:** 250 V
- **Corrente nominale:** 2 A
- **Potenza:** 0 - 500 W

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 17. Marchio ENEC 03 (IMQ) ([download](#))
- 19. Certificato NOM - Messico
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 96. Esperto elettrotecnico ([download](#))
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Imballi



Codice 8007352035041
Q.tà 1 NR
Dim. 2x6x3 [cm]
Peso 15,67 [g]



Codice 8007352325647
Q.tà 10 NR
Dim. 10x4x3 [cm]
Peso 156,87 [g]



Codice 8007352004054
Q.tà 100 NR
Dim. 28,4x18,4x11,6 [cm]
Peso 1.695,6 [g]



Codice 8007352644373
Q.tà 800 NR
Dim. 59,5x38,5x26,5 [cm]
Peso 14.960 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).