Adattatori: Adattatore sfals.vert.S17+2P17/11+univ.n

00314

Installazione volante / Spine e prese / Adattatori / Adattatori civili

Adattatore sfals.vert.S17+2P17/11+univ.n

Adattatore multiplo SICURY 250 V~ sfalsato verticale - max 1500 W, spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17, due Bpresa 2P+T 16 A standard italiano tipo P17/11, una presa 2P+T 16 A universale standard italiano tipo P40, nero

Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

10 NR

Potrebbe interessarti anche

00314.B - Adattatore sfals.vert.S17+2P17/11+univ.b

Video

- Spot Installazione Volante

Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

Dati tecnici

- **Gruppo**: Dispositivi di commutazione domestici
- **Classe**: Adattatore
- **Tipologia**: Compatto
- **Con spina per AUS (AS/NZS 3112) (tipo I)**: No
- **Con spina per BE/DE/NL/RU (contatto di protezione, tipo F)**: No
- **Con spina per FR (pin di terra) (tipo E)**: No
- **Con spina per UK/HK (BS 1363) (tipo G)**: No
- **Con spina per IT (S/P 11)**: No
- **Con spina per IT (S/P 17) (tipo L)**: Sì
- **Con spina per USA/CA/CN (NEMA 1-15) (tipo A)**: No
- **Con spina per USA/CA/CN (NEMA 5-15) (tipo B)**: No
- **Tipo di presa**: Altro
- **Numero di porte USB**: 0
- **Colore**: Nero
- **Tensione nominale**: 230,00 - 230,01 V
- **Corrente nominale**: 0,00 - 16,00 A

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 03. Marchio CSv-IMQ - Italia
- 98. Avvertenza per adattatori (download)
- 99. Direttiva RAEE (download)

Imballi

Codice	8007352566262
Q.tà	1 NR
Dim.	5,3x8x4,5 [cm]
Peso	88,72 [g]

Codice	8007352568716
Q.tà	10 NR
Dim.	24,4x13,9x10,1 [cm]
Peso	887,2 [g]

Codice	8007352568723
Q.tà	130 NR
Dim.	59,5x38,5x26,5 [cm]
Peso	12.342 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati.L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere Condizioni di utilizzo.