



Adattatori: Adattatore mult. S31+2P17/11+P30 bianco

00325.B

Installazione volante / Spine e prese / Adattatori / Adattatori civili

Adattatore mult. S31+2P17/11+P30 bianco

Adattatore multiplo SICURY 250 V~, bianco - max 1500 W - spina 2P+T 16 A combinata standard tedesco e francese - due Bpresa 2P+T 16 A standard italiano tipo P17/11 e una presa 2P+T 16 A standard italiano tipo P30 (contatti di terra laterali e centrale)



Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

25 NR

Potrebbe interessarti anche




[00325 - Adattatore mult.
S31+2P17/11+P30 nero](#)

Video

- [Spot Installazione Volante](#)


Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D


Dati tecnici

- **Gruppo:** Dispositivi di commutazione domestici
- **Classe:** Adattatore
- **Tipologia:** Compatto
- **Con spina per AUS (AS/NZS 3112) (tipo I):** No
- **Con spina per BE/DE/NL/RU (contatto di protezione, tipo F):** Sì
- **Con spina per FR (pin di terra) (tipo E):** Sì
- **Con spina per UK/HK (BS 1363) (tipo G):** No
- **Con spina per IT (S/P 11):** No
- **Con spina per IT (S/P 17) (tipo L):** No
- **Con spina per USA/CA/CN (NEMA 1-15) (tipo A):** No
- **Con spina per USA/CA/CN (NEMA 5-15) (tipo B):** No
- **Tipo di presa:** Altro
- **Numero di porte USB:** 0
- **Colore:** Bianco
- **Tensione nominale:** 230,00 - 230,01 V
- **Corrente nominale:** 0,00 - 16,00 A


Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 98. Avvertenza per adattatori ([download](#))
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Imballi



Codice 8007352067271
Q.tà 1 NR
Dim. 14x6x4,6 [cm]
Peso 72,5 [g]



Codice 8007352067288
Q.tà 25 NR
Dim. 27,5x25x15 [cm]
Peso 2.113 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).