



## Componenti comuni: Unità LED Linea 5V rosso

**00946.R**

Serie civili / Serie civili tradizionali / Componenti comuni / Accessori

### Unità LED Linea 5V rosso

Unità di segnalazione a LED 5 V a.c./d.c. 0,01 W per comandi allineati e assiali, ad inserimento frontale sotto il tasto, rosso

### Stato prodotto


3 - Prod. gestito

### Q.tà minima ordine

50 NR



Potrebbe interessarti anche



[01515.1 - Interfaccia 4 ingressi/out per led KNX](#)


## Dati tecnici

- **Gruppo:** Dispositivi di commutazione domestici
- **Classe:** Inserto luminoso per gamma di interruttori per impianti
- **Applicazione:** Altro
- **Tipo lampada:** LED
- **Con lampada inclusa:** Sì
- **Colore del corpo luminoso:** Rosso
- **Porta lampada:** Altro
- **Tensione nominale:** 5,00 - 5,01 V
- **Conduttore neutro richiesto:** No

## Marchi


- 00. Marcatura CE - UE
- 01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 96. Esperto elettrotecnico ([download](#))
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

## Imballi



8 007352744684

**Codice** 8007352744684  
**Q.tà** 1 NR  
**Dim.** 0,7x15x0,7 [cm]  
**Peso** 1,06 [g]



8 007352744691

**Codice** 8007352744691  
**Q.tà** 50 NR  
**Dim.** 13,9x11,9x7,4 [cm]  
**Peso** 53 [g]



8 007352747456

**Codice** 8007352747456  
**Q.tà** 1.000 NR  
**Dim.** 38,5x29,5x25 [cm]  
**Peso** 1.060 [g]

## Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).