



Componenti comuni: Alimentatore 120-230V~ 29Vdc 1280mA

01401

Sistemi e prodotti smart / By-me Plus / Componenti comuni / Apparecchi
DIN

Alimentatore 120-230V~ 29Vdc 1280mA

Alimentatore con uscita 29 V d.c. 1280 mA, alimentazione 120-230 V~ 50/60 Hz, con bobina di disaccoppiamento, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 8 moduli da 17,5 mm



Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

1 NR

Potrebbe interessarti anche



01410 - Gateway Light
domotica By-me



01411 - Gateway domotica
By-me




01400 - Alimentatore 230V~
29Vdc 400mA


Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Foglio istruzioni multilingua \(963 kb\)](#)


Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

Gallery



Dati tecnici

- **Gruppo:** Sistemi di bus per impianti
- **Classe:** Alimentatore per per bus system
- **Sistema bus EIB/KNX:** No
- **Sistema bus radio KNX:** No
- **Sistema bus radio:** Sì
- **Sistema bus LON:** No
- **Sistema bus Powernet:** No
- **Altri sistemi bus:** Altro
- **Tipo di montaggio:** Altro
- **Numero moduli DIN:** 8
- **Con indicatore a LED:** Sì
- **Tensione bus bufferabile:** No
- **Numero di bobine integrate:** 1
- **Numero di linee alimentabili:** 2
- **Corrente d'uscita max.:** 1.280,00 mA

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 01. Marchio IMQ - Italia
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 92. RoHS UAE
- 96. Esperto elettrotecnico ([download](#))
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Imballi



8 007352506121

Codice 8007352506121
Q.tà 1 NR
Dim. 15,8x12,4x9,6 [cm]
Peso 519,1 [g]



8 007352573192

Codice 8007352573192
Q.tà 30 NR
Dim. 59,5x26,5x41,5 [cm]
Peso 16.150 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).