# Componenti da parete: Attuatore domotico + dimmer RGBW 4OUT

**01417**

Sistemi e prodotti smart / By-me Plus / Componenti da parete / Componenti non modulari

**Attuatore domotico + dimmer RGBW 4OUT**

Attuatore e dimmer RGB(W), 4 uscite PWM fino a 5 A 12-48 Vdc con controllo costante della tensione, regolazione della luminosità di max. 4 led monocolore o di strisce e faretti LED RGB(W) o strisce e faretti LED Dynamic White, 1 uscita a relè NO 6 A 120-240 V~ per alimentatori LED, pulsanti per comando locale, domotica By-me, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mm

**Stato prodotto**

3 - Prod. gestito

**Q.tà minima ordine**

1 NR

**Istruzioni, Manuali, Documentazione**

- Notice technique (769 kb)
- Ficha de instrucciones (769 kb)
- Φυλλάδιο οδηγιών (886 kb)
- Anweisungsblatt (769 kb)
- Instructions sheet (739 kb)
- (795 kb)
- Foglio istruzioni (963 kb)

## Disegni



Vista ingombri

Vista posteriore



Vista 3D

## Dati tecnici

- **Gruppo**: Sistemi di bus per impianti
- **Classe**: Attuatore analogico per sistema bus
- **Sistema bus EIB/KNX**: No
- **Sistema bus radio KNX**: No
- **Sistema bus radio**: No
- **Sistema bus LON**: No
- **Sistema bus Powernet**: No
- **Altri sistemi bus**: Altro
- **Tipo di montaggio**: AMD
- **Numero moduli DIN**: 4
- **Tipologia**: Modulo base
- **Con indicatore a LED**: Sì
- **Accoppiamento bus incluso**: Sì
- **Numero di uscite**: 4
- **Corrente d'uscita**: 0 - 12 mA
- **Tensione d'uscita**: 0 - 48 V
- **Grado di protezione (IP)**: IP20

## Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 46. UK PSTI compliance (download)
- 92. RoHS UAE
- 99. Direttiva RAEE (download)

## Imballi

8 0 0 7 3 5 2 6 1 3 4 6 1

**Codice** 8007352613461
**Q.tà** 1 NR
**Dim.** 11,7x10,8x7,1 [cm]
**Peso** 210,1 [g]

## Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati.L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere Condizioni di utilizzo.