



Componenti da parete: By-alarm Plus RF rivelat. DT PET immune

03835

Sicurezza / By-alarm Plus / Componenti da parete / Componenti non modulari

By-alarm Plus RF rivelat. DT PET immune

Rivelatore By-alarm Plus a doppia tecnologia ad infrarossi passivi e a microonde, collegamento in radiofrequenza 868 MHz, rilevazione di mascheramento, PET immune, alimentazione con batteria al litio 3V CR17450 inclusa, installazione a parete, da interno, bianco



Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

1 NR

Potrebbe interessarti anche



0K03831 - By-alarm Plus RF
kit estensione



03831 - By-alarm Plus RF
interfaccia




03832 - By-alarm Plus RF
scheda interfaccia

Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Foglio istruzioni multilingua \(1665 kb\)](#)
- [Feuille d'instructions \(609 kb\)](#)
- [Anwendungshinweise \(610 kb\)](#)

Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

Dati tecnici

- **Gruppo:** Sistemi di allarme, chiamate di emergenza e di segnalazione
- **Classe:** Segnalatore movimento per sistemi antintrusione
- **Tipo di segnalazione:** Infrarossi/microonde (Dual)
- **Tipo di montaggio:** Struttura
- **Tensione d'esercizio:** 0,00 - 3,00 V
- **Altezza:** 120,50 mm
- **Larghezza:** 60,20 mm
- **Profondità:** 47,60 mm
- **Caratteristica:** Superficie
- **Monitoraggio della copertura:** Sì
- **Sistema radio:** Sì
- **Compatibile con Apple HomeKit:** No
- **Compatibile con Google Assistant:** No
- **Compatibile con Amazon Alexa:** No
- **Supporto disponibile IFTTT:** No
- **Classe VdS:** Senza

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 21. Marchio IMQ-SICUREZZA ([download](#))
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 46. UK PSTI compliance ([download](#))
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Imballi



Codice 8007352708594
Q.tà 1 NR
Dim. 14,2x6,2x5,6 [cm]
Peso 146,55 [g]



Codice 8007352722545
Q.tà 38 NR
Dim. 37x28,5x25 [cm]
Peso 5.930 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).