



Adattatori: Adattatore S17+2P17/11+univ+inter.bianco

0P00331.B

Installazione volante / Spine e prese / Adattatori / Adattatori civili

Adattatore S17+2P17/11+univ+inter.bianco

Adattatore multiplo SICURY 250 V~, bianco - max 1500 W, interruttore 2P luminoso, spina 2P+T 16 A standard italiano S17, due Bpresa 2P+T 16 A standard italiano P17/11 e una presa 2P+T 16 A universale standard italiano P40



Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

5 NR

Potrebbe interessarti anche



0P00334.B - Adatt.

sf.vert.S11+2P17/11+univ.+cbe
b



0P00330.B - Adattatore

S11+2P11+P30+interrut.
bianco


Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Scheda tecnica \(1267 kb\)](#)

Video

- [Spot Installazione Volante](#)


Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

Dati tecnici

- **Gruppo:** Dispositivi di commutazione domestici
- **Classe:** Adattatore
- **Tipologia:** Compatto
- **Con spina per AUS (AS/NZS 3112) (tipo I):** No
- **Con spina per BE/DE/NL/RU (contatto di protezione, tipo F):** No
- **Con spina per FR (pin di terra) (tipo E):** No
- **Con spina per UK/HK (BS 1363) (tipo G):** No
- **Con spina per IT (S/P 11):** No
- **Con spina per IT (S/P 17) (tipo L):** Sì
- **Con spina per USA/CA/CN (NEMA 1-15) (tipo A):** No
- **Con spina per USA/CA/CN (NEMA 5-15) (tipo B):** No
- **Tipo di presa:** Altro
- **Numero di porte USB:** 0
- **Colore:** Bianco
- **Tensione nominale:** 230,00 - 230,01 V
- **Corrente nominale:** 0,00 - 16,00 A

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Imballi



Codice 8007352523524
Q.tà 1 NR
Dim. 4,6x10x6,1 [cm]
Peso 105,5 [g]



Codice 8007352524132
Q.tà 5 NR
Dim. 24,4x13,9x10,1 [cm]
Peso 623,2 [g]



Codice 8007352524149
Q.tà 65 NR
Dim. 59,5x38,5x26,5 [cm]
Peso 9.030 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).