



Prolunghe: Cavo prolunga 3G1+spina piatta 3m bianco

OP32386.B

Installazione volante / Spine e prese / Prolunghe / Prolunghe domestiche

Cavo prolunga 3G1+spina piatta 3m bianco

Cordone prolungatore lineare 3 metri, cavo 3G1 mm² H05VV-F, spina piatta 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo SPA17, presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo P17/11, potenza massima prelevabile 3680 W, bianco

- Cavo con guaina in PVC
- Sicurezza: Protezione Bimbi Sicuri. Prese sicure con otturatore che impedisce contatti accidentali con le parti in tensione grazie al dispositivo Sicury
- Spine e prese della serie Supernova



Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

5 NR

Potrebbe interessarti anche



[OP32389.B - Cavo prolunga 3G1+spina piatta 5m bianco](#)



[OP32386 - Cavo prolunga 3G1+spina piatta 3m nero](#)

Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Scheda tecnica \(1028 kb\)](#)

Video

- [Spot Installazione Volante](#)

Dati tecnici

- **Gruppo:** Cavi/conduttori
- **Classe:** Cavo conduttore
- **Sezione nominale del conduttore:** 1
- **Numero di fili:** 3
- **Numero di fili ausiliari:** 0
- **Sezione nominale del conduttore ausiliario:** 1
- **Isolamento filo:** PVC
- **Con conduttore di protezione:** Sì
- **Organo portante:** Senza
- **Protezione dalla torsione:** Sì
- **Materiale del rivestimento:** PVC
- **Colore del rivestimento:** Bianco
- **Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:** No
- **Tensione nominale U0:** 0,30 kV
- **Tensione nominale U:** 0,25 kV

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 01. Marchio IMQ - Italia
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Imballi



Codice 8007352492882
Q.tà 1 NR
Dim. 14x25x4 [cm]
Peso 338,2 [g]



Codice 8007352549944
Q.tà 5 NR
Dim. 29x24,5x14 [cm]
Peso 1.874 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).