



PLANA: Dimmer 230V 100-500W Silver

14150.SL

Serie civili / Serie civili tradizionali / PLANA / Dispositivi

Dimmer 230V 100-500W Silver

Dimmer 230 V~ 50-60 Hz per lampade ad incandescenza 100-500 W, comando e regolazione con potenziometro rotativo, individuazione al buio, Silver

Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

20 NR


Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Regolatori \(3522 kb\)](#)
- [Foglio istruzioni multilingua \(626 kb\)](#)


Video

- [Spot Plana](#)


Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D




Dati tecnici

- **Gruppo:** Dispositivi di commutazione domestici
- **Classe:** Dimmer
- **Tipo di comando:** Manopola
- **Tipo di carico:** Carico ohmico
- **Utilizzabile con tasto:** No
- **Utilizzabile con segnalatore di movimento:** No
- **Utilizzabile con segnalatore di presenza:** No
- **Utilizzabile con interruttore a tempo/timer:** No
- **Utilizzabile con tasto radio:** No
- **Utilizzabile con tasto IR:** No
- **Tipo di montaggio:** Incassato
- **Tipo di fissaggio:** Fissaggio a clic
- **Materiale:** Plastica
- **Qualità del materiale:** Materiale termoplastico
- **Protezione della superficie:** Laccato
- **Tipo superficie:** Lucido
- **Colore:** Argento
- **Codice RAL (simile):** 9006
- **Trasparente:** No
- **Adatto per classe di protezione (IP):** IP40
- **Tensione nominale:** 230,00 - 230,01 V
- **Frequenza:** 50,00 - 60,00 HZ
- **Tensione di comando:** 230,00 - 230,01 V
- **Larghezza dell'apparecchio:** 22,30 mm
- **Altezza dell'apparecchio:** 49,00 mm
- **Profondità dell'apparecchio:** 58,50 mm

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 96. Esperto elettrotecnico ([download](#))
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Imballi



Codice 8007352311121
Q.tà 1 NR
Dim. 6x2,8x5,3 [cm]
Peso 59,1 [g]



Codice 8007352311138
Q.tà 20 NR
Dim. 28,1x13,1x6 [cm]
Peso 1.267,93 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).