PLANA: Sensore radar connesso IoT 1M bianco

14179

Serie civili / Serie civili View Wireless / PLANA / Dispositivi

Sensore radar connesso IoT 1M bianco

Sensore radar UWB, tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh VIEW Wireless, 1 uscita a stato solido per comandi in bassissima tensione (SELV e non SELV), 1 ingresso per pulsante esterno per attivazione uscita o per richiamo di uno scenario, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, bianco

Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

1 NR

Potrebbe interessarti anche

03981 - Modulo relè connesso IoT

02692 - Sensore radar connesso IoTcontrosoffitto

03980 - Contatto magn. connesso IoT a batteria

Istruzioni, Manuali, Documentazione

- Foglio istruzioni multilingua Light (1346 kb)
- Foglio istruzioni Full (1138 kb)
- Feuille d’instructions Full (1139 kb)
- Hoja de instrucciones Full (1138 kb)
- Full Instructions sheet (1135 kb)
- Φυλλάδιο οδηγιών Full (1219 kb)
- Anweisungsblatt Full (1139 kb)
- Full (1219 kb)
- Manuale app View Wireless (19181 kb)
- Manual View Wireless app (40958 kb)
- Manual app View Wireless (40735 kb)
- Manuel appli View Wireless (40963 kb)
- Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης (41171 kb)
- Installationsanleitung View Wireless (40768 kb)

Disegni



Vista ingombri



Vista 3D

Dati tecnici

- **Gruppo**: Dispositivi di commutazione domestici
- **Classe**: Sensore di movimento/presenza
- **Tipologia**: Segnalatore di movimento
- **Tipo di sensore**: Ad alta frequenza
- **Con interfaccia DALI**: No
- **Regolazione di luce costante**: No
- **Comando HLK**: No
- **Avvio forzato**: Sì
- **Disattivazione forzata**: No
- **Dispositivo di rilevamento animali**: Sì
- **Protezione contro lo strisciamento**: No
- **Collegabile in rete**: Sì
- **Angolo di scansione**: 100
- **Controllore Illuminazione vano scale**: No
- **Interruttore di esclusione**: No
- **Max. portata trasmissione frontale**: 7 m
- **Adatto per trasmissione senza fili**: Sì
- **Comandabile a distanza**: Sì
- **Con telecomando/comando remoto**: No
- **Sensibilità di intervento regolabile**: Sì
- **Con unità di segnalazione**: Sì
- **Funzione teach per luminosità di intervento**: No
- **Funzione dimmer con inserto**: No
- **Tipo di montaggio**: Incassato
- **Adatto per montaggio a soffitto**: No
- **Tipo di collegamento**: Morsetto a vite
- **Materiale**: Plastica
- **Qualità del materiale**: Materiale termoplastico
- **Senza alogeni**: Sì
- **Protezione della superficie**: Non trattato
- **Tipo superficie**: Lucido
- **Trattamento antibatterico**: No
- **Colore**: Bianco
- **Codice RAL (simile)**: 9003
- **Trasparente**: No
- **Grado di protezione (IP)**: IP40
- **Tipo di tensione di alimentazione**: AC
- **Frequenza**: 50 - 60 HZ
- **Durata di funzionamento min.**: 70 s
- **Ritardo di disinserzione**: 1.080 s
- **Angolo di rilevamento orizzontale**: 0 - 100
- **Max. potenza di interruzione**: 960,00 W
- **Temperatura**: 10 - 40 °C
- **Numero delle zone di commutazione**: 1
- **Min. corrente in transitorio**: 0 A
- **Ingresso stazione secondaria**: No
- **Funzione allarme**: Sì
- **Larghezza**: 2.230,00 mm
- **Altezza**: 49,00 mm
- **Profondità**: 4.950,00 mm
- **Diametro**: 0,00 mm
- **Profondità di incasso**: 3.900,00 mm
- **Diametro foro montaggio ad incasso**: 0,00 mm
- **Compatibile con Apple HomeKit**: Sì
- **Compatibile con Google Assistant**: Sì
- **Compatibile con Amazon Alexa**: Sì

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 01. Marchio IMQ - Italia (download)
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 40. Bluetooth technology
- 46. UK PSTI compliance (download)
- 92. RoHS UAE
- 96. Esperto elettrotecnico (download)
- 99. Direttiva RAEE (download)

Imballi



Codice	8007352709294
Q.tà	1 NR
Dim.	6x5,4x5,2 [cm]
Peso	46,8 [g]

Codice	8007352709300
Q.tà	10 NR
Dim.	28,1x13,1x6 [cm]
Peso	542,8 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati.L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere Condizioni di utilizzo.