



PLANA: Presa 2P+T 16A P30 Silver

14209.SL

Serie civili / Serie civili tradizionali / PLANA / Dispositivi

Presa 2P+T 16A P30 Silver

Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo P30 (contatti di terra laterali e centrale), Silver - 2 moduli

Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

20 NR


Istruzioni, Manuali, Documentazione

• Prese di corrente (7351 kb)

Video

Spot Plana

Disegni







Vista posteriore





Vista 3D

Dati tecnici

Gruppo: Dispositivi di commutazione domestici

Classe: Presa di correnteTipologia: Tipo italiano P30

Numero di unità: 1

Numero moduli da frutto: 2 Numero di prese commutabili: 0

Stampa/marcatura: Senza

Tipo di collegamento: Morsetto a vite

Con coperchio a cerniera: No

Con protezione dal contatto incrementata: Sì
Casella di testo/superficie di marcatura: Sì

Colore: Argento

Codice RAL (simile): 9006 Colore metallizzato: No

Trasparente: No Bloccabile: No

Meccanismo di espulsione: No

Montaggio isolato: No

Con illuminazione funzionale: No

Sovratensore: No

Protezione da corrente di guasto: No

Tipo di montaggio: Incassato

Materiale: Plastica

Qualità del materiale: Materiale termoplastico

Senza alogeni: Sì

Protezione della superficie: Laccato

Tipo superficie: Lucido
 Con funzione loop: No
 Con interruttore on/off: No
 Inserto centrale ruotato: No
 Corrente nominale: 16 A

Tensione nominale: 250 V Frequenza: 50,00 - 60,00 HZ

Adatto per classe di protezione (IP): IP20

Resistenza agli urti: Altro

Larghezza dell'apparecchio: 44,80 mm
 Altezza dell'apparecchio: 49,00 mm
 Profondità dell'apparecchio: 38,90 mm

Marchi

00. Marcatura CE - UE

01. Marchio IMQ - Italia (download)

37. Marcatura CMIM - Marocco

99. Direttiva RAEE (download)

Imballi



 Codice
 8007352311299

 Q.tà
 1 NR

 Dim.
 5,1x4,3x5,3 [cm]

 Peso
 47,93 [g]

8 9 9 7 3 5 2 3 1 1 3 9 5

 Codice
 8007352311305

 Q.tà
 20 NR

 Dim.
 26,9x11,6x9 [cm]

 Peso
 1.040,53 [g]



 Codice
 8007352641082

 Q.tà
 240 NR

 Dim.
 38x28,5x35,5 [cm]

 Peso
 13.020 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati.L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere Condizioni di utilizzo.