



PLANA: Presa SICURY 2P+T 16A israeliano Silver

14240.SL

Serie civili / Serie civili tradizionali / PLANA / Dispositivi

Presse SICURY 2P+T 16A israeliano Silver

Presse SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard israeliano, Silver - 2 moduli

Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine


1 NR

Video

- [Spot Plana](#)




Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

Dati tecnici

- **Gruppo:** Dispositivi di commutazione domestici
- **Classe:** Presa di corrente
- **Tipologia:** Altro
- **Numero di unità:** 1
- **Numero moduli da frutto:** 2
- **Numero di prese commutabili:** 0
- **Stampa/marcatura:** Senza
- **Tipo di collegamento:** Morsetto a vite
- **Con coperchio a cerniera:** No
- **Con protezione dal contatto incrementata:** Sì
- **Casella di testo/superficie di marcatura:** Sì
- **Colore:** Argento
- **Codice RAL (simile):** 9006
- **Colore metallizzato:** No
- **Trasparente:** No
- **Bloccabile:** No
- **Meccanismo di espulsione:** No
- **Montaggio isolato:** No
- **Con illuminazione funzionale:** No
- **Sovratensore:** No
- **Protezione da corrente di guasto:** No
- **Tipo di montaggio:** Incassato
- **Materiale:** Plastica
- **Qualità del materiale:** Materiale termoplastico
- **Senza alogeni:** Sì
- **Protezione della superficie:** Laccato
- **Tipo superficie:** Lucido
- **Con funzione loop:** No
- **Con interruttore on/off:** No
- **Inserto centrale ruotato:** No
- **Corrente nominale:** 16 A
- **Tensione nominale:** 250 V
- **Frequenza:** 50,00 - 60,00 HZ
- **Adatto per classe di protezione (IP):** IP20
- **Resistenza agli urti:** Altro
- **Larghezza dell'apparecchio:** 44,80 mm
- **Altezza dell'apparecchio:** 49,00 mm
- **Profondità dell'apparecchio:** 39,20 mm

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE

Imballi

		
Codice 8007352408128	Codice 8007352408135	Codice 8007352634893
Q.tà 1 NR	Q.tà 20 NR	Q.tà 240 NR
Dim. 5,1x4,3x5,3 [cm]	Dim. 26,9x11,6x9 [cm]	Dim. 38x28,5x35,5 [cm]
Peso 41,83 [g]	Peso 917,2 [g]	Peso 11.546 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati.L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).