



PLANA: Rivelatore IR KNX bianco

14850

Sistemi e prodotti smart / KNX / PLANA / Dispositivi

Rivelatore IR KNX bianco

Rivelatore di movimento ad infrarossi passivi, standard KNX, bianco - 2 moduli

Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

1 NR



Potrebbe interessarti anche



01523.1 - Attuatore 4 out
multifunz. 250V 16A KNX



01532 - Attuatore KNX
Secure 16 uscite 250V 10AX

Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Foglio istruzioni multilingua Light \(527 kb\)](#)
- [Foglio istruzioni multilingua Full \(569 kb\)](#)
- [Manuale installatore \(505 kb\)](#)
- [Installer manual \(440 kb\)](#)


Software

- [DB_ComandoSupervisione_KNX_REL-01.21_20250113.zip](#)
- [DB_ComandoSupervisione_KNX_REL-01.22_20250407.zip](#)
- [DB_ComandoSupervisione_KNX_REL-01.23_20250605.zip](#)


Video

- [Spot Plana](#)


Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

Dati tecnici

- **Gruppo:** Sistemi di bus per impianti
- **Classe:** Sensore di movimento per sistema bus
- **Sistema bus EIB/KNX:** Sì
- **Sistema bus radio KNX:** No
- **Sistema bus radio:** No
- **Sistema bus LON:** No
- **Sistema bus Powernet:** No
- **Radio bidirezionale:** No
- **Tipologia:** Segnalatore di movimento
- **Tipo di montaggio:** Incassato
- **Materiale:** Plastica
- **Qualità del materiale:** Materiale termoplastico
- **Protezione della superficie:** Non trattato
- **Tipo superficie:** Lucido
- **Colore:** Bianco
- **Codice RAL (simile):** 9003
- **Trasparente:** No
- **Accoppiamento bus incluso:** Sì
- **Controllore Illuminazione vano scale:** Sì
- **Luminosità di intervento regolabile:** Sì
- **Max. portata trasmissione laterale:** 10,00 m

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 27. Marchio KNX ([download](#))
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 46. UK PSTI compliance ([download](#))
- 96. Esperto elettrotecnico ([download](#))
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Imballi



Codice 8007352390256
Q.tà 1 NR
Dim. 11,2x9,6x9,8 [cm]
Peso 106 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).