



IDEA: Presa 2P+T 16A P17/11 grigio

16203

Serie civili / Serie civili tradizionali / IDEA / Dispositivi

Presa 2P+T 16A P17/11 grigio

Bpresa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo P17/11, grigio

Stato prodotto

3 - Prod. gestito


Q.tà minima ordine

50 NR


Video

Spot Idea

Disegni




Vista ingombri



Vista posteriore





Vista 3D

Dati tecnici

Gruppo: Dispositivi di commutazione domestici

Classe: Presa di corrente

Tipologia: Tipo italiano Bipasso

Numero di unità: 1

Numero moduli da frutto: 1

Numero di prese commutabili: 0

Stampa/marcatura: Senza

Tipo di collegamento: Morsetto a vite

Con coperchio a cerniera: No

Con protezione dal contatto incrementata: Sì

Casella di testo/superficie di marcatura: Sì

Colore: Grigio

Codice RAL (simile): 7015 Colore metallizzato: No

Trasparente: No Bloccabile: No

Meccanismo di espulsione: No

Montaggio isolato: No

Con illuminazione funzionale: No

Sovratensore: No

Protezione da corrente di guasto: No

Tipo di montaggio: Incassato

Materiale: Plastica

Qualità del materiale: Materiale termoplastico

Senza alogeni: Sì

Protezione della superficie: Non trattato

Tipo superficie: Opaco Con funzione loop: No Con interruttore on/off: No Inserto centrale ruotato: No Corrente nominale: 16 A

Tensione nominale: 250 V Frequenza: 50,00 - 60,00 HZ

Adatto per classe di protezione (IP): IP20

Resistenza agli urti: Altro

Larghezza dell'apparecchio: 24,80 mm Altezza dell'apparecchio: 50,10 mm Profondità dell'apparecchio: 35,00 mm

Marchi

00. Marcatura CE - UE

01. Marchio IMQ - Italia (download)

37. Marcatura CMIM - Marocco

96. Esperto elettrotecnico (download)

99. Direttiva RAEE (download)

Imballi



Codice Q.tà Dim.

8007352001961 1 NR 4,1x2,8x5,3 [cm]

Peso 31,67 [g]

Codice Q.tà Dim.

50 NR **Peso** 1.646,07 [g]

8007352000117 21,4x11,6x14,2 [cm]

Codice 8007352263048 Q.tà 500 NR 57,5x22,5x30 [cm] Dim. Peso 16.992 [g]

Codice 8007352308541 Q.tà 10.500 NR Dim. 80x120x103 [cm] **Peso** 368.000 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere Condizioni di utilizzo.