



## IDEA: Supporto 2M rigato scat.inc.3M bianco

### 16722.B

Serie civili / Serie civili tradizionali / IDEA / Supporti

### Supporto 2M rigato scat.inc.3M bianco


Supporto 2 moduli, fronte rigato, senza viti, per scatole 3 moduli e per scatole con interasse 60 mm o 56x56 mm, bianco

### Stato prodotto

3 - Prod. gestito

### Q.tà minima ordine

20 NR



Potrebbe interessarti anche



07937 - Vite 35mm per  
fissaggio supporto




07939 - Vite 50mm per  
fissaggio supporto


### Video

- [Spot Idea](#)


## Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

## Dati tecnici

- **Gruppo:** Dispositivi di commutazione domestici
- **Classe:** Supporti per Gamme di Interruttori Domestici
- **Tipologia:** Incassato
- **Tipo di montaggio:** Fissaggio con vite
- **Tipo di montaggio degli inserti moduli:** Dietro
- **Direzione di montaggio:** Orizzontale e verticale
- **Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):** 2
- **Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):** 1
- **Con scatola da incasso:** No
- **Con viti:** No
- **Adatto per montaggio in scatola da incasso rotonda 60 mm:** No
- **Montaggio a incasso:** Sì
- **Adatto per scatola di canale sotterraneo:** No
- **Adatto per canale da incasso per apparecchi:** No
- **Adatto per montaggio su guida DIN 35 mm:** No
- **Materiale:** Plastica
- **Qualità del materiale:** Materiale termoplastico


## Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))
- 96. Esperto elettrotecnico ([download](#))

## Imballi



**Codice** 8007352069688  
**Q.tà** 1 NR  
**Dim.** 9,7x6x2 [cm]  
**Peso** 26,27 [g]



**Codice** 8007352069695  
**Q.tà** 20 NR  
**Dim.** 24,4x13,9x11,9 [cm]  
**Peso** 628,4 [g]

## Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).