



ARKÉ: Interruttore 2P 20AX WATER/HEATER grigio

19016.WH

Serie civili / Serie civili tradizionali / ARKÉ / Dispositivi

Interruttore 2P 20AX WATER/HEATER grigio

Interruttore 2P 20 AX 250 V~, illuminabile, simbolo WATER/HEATER, grigio. Max 250 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)

Stato prodotto

3 - Prod. gestito


Q.tà minima ordine

50 NR


Video

• Arké abita il tuo tempo

Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore





Vista 3D

Dati tecnici

Gruppo: Dispositivi di commutazione domestici

Classe: Comando per impianti

Tipo funzionamento: Interruttore bipolare

Tipo di comando: Bascula/tasto

Composizione: Dispositivo modulare per interruttori domestici

Numero moduli da frutto: 1 Interruttore a tasto: Sì

Numero di bascule di azionamento: 1

Tipo di montaggio: Incassato

Tipo di fissaggio: Bloccare in posizione

Con piastra di montaggio: No

Materiale: Plastica

Qualità del materiale: Materiale termoplastico

Senza alogeni: Sì

Protezione della superficie: Laccato

Tipo superficie: Opaco

Marchi

00. Marcatura CE - UE

01. Marchio IMQ - Italia (download)

36. Marchio ISI - India

37. Marcatura CMIM - Marocco

92. RoHS UAE

Colore: Grigio

Codice RAL (simile): 7015

Illuminazione: Opzionale

Tensione nominale: 250 V

Contatto di feedback: No

Corrente nominale: 20,00 A

Casella di testo/superficie di marcatura: Si

Tipo di illuminazione: LED sostituibile Adatto per classe di protezione (IP): IP40

Tipo di collegamento: Morsetto a vite Interruttore della lavatrice: Sì

Larghezza dell'apparecchio: 22,30 mm

Profondità dell'apparecchio: 37,10 mm

Altezza dell'apparecchio: 49,00 mm

Profondità di incasso: 26,00 mm

Funzione di illuminazione: Controllo e orientamento

99. Direttiva RAEE (download)

Imballi



8007352601017 Codice Q.tà 1 NR Dim. 4,1x2,8x5,3 [cm]

Peso 33,4 [g]

Codice 8007352601024

Q.tà 50 NR

Dim. 21,4x11,6x14,2 [cm] **Peso**

1.761,8 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere Condizioni di utilizzo.