



ARKÉ: Unità di connessione 13A int+spia Metal

19049.L.M

Serie civili / Serie civili tradizionali / ARKÉ / Dispositivi

Unità di connessione 13A int+spia Metal

Unità di connessione 13 A 250 V~ con interruttore 2P con spia luminosa, uscita per cavo, fusibile di protezione, completa di supporto per installazione in scatole quadrate BS, da completare con placca 3 moduli BS, Metal

Stato prodotto

3 - Prod. gestito



Q.tà minima ordine

10 NR


Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Foglio istruzioni multilingua \(2022 kb\)](#)


Video

- [Arké abita il tuo tempo](#)


Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

Dati tecnici

- **Gruppo:** Dispositivi di commutazione domestici
- **Classe:** Comando per impianti
- **Tipo funzionamento:** Interruttore bipolare
- **Tipo di comando:** Bascula/tasto
- **Numero moduli da frutto:** 3
- **Interruttore a tasto:** Sì
- **Con piastra di montaggio:** No
- **Materiale:** Plastica
- **Qualità del materiale:** Materiale termoplastico
- **Protezione della superficie:** Laccato
- **Tipo superficie:** Opaco
- **Colore:** Alluminio
- **Codice RAL (simile):** 9007
- **Casella di testo/superficie di marcatura:** Sì
- **Corrente nominale:** 13,00 A
- **Contatto di feedback:** No
- **Interruttore della lavatrice:** No
- **Altezza dell'apparecchio:** 82,50 mm

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 08. Marchio ASTA - Regno Unito ([download](#))
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 92. RoHS UAE
- 96. Esperto elettrotecnico ([download](#))
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Imballi



Codice	8007352592704	Codice	8007352592711
Q.tà	1 NR	Q.tà	10 NR
Dim.	8,5x3,9x8,6 [cm]	Dim.	20,7x18,5x9,6 [cm]
Peso	109,5 [g]	Peso	1.213 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati.L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).