



ARKÉ: 2 pulsanti interbl.NO+NO 10A antibatt. g

19062.AB

Serie civili / Serie civili tradizionali / ARKÉ / Dispositivi

2 pulsanti interbl.NO+NO 10A antibatt. g

Due pulsanti interbloccati 1P NO + 1P NO 10 A 250 V~, con frecce direzionali, materiale antibatterico, grigio

Stato prodotto


3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine


20 NR



Disegni



Vista posteriore



Vista 3D

Dati tecnici

- **Gruppo:** Dispositivi di commutazione domestici
- **Classe:** Pulsante
- **Composizione:** Dispositivo modulare per interruttori domestici
- **Tipologia:** Altro
- **Tipo di comando:** Pulsante
- **Numero di bascule di azionamento:** 1
- **Numero moduli da frutto:** 100
- **Numero di poli:** 1
- **Tensione nominale:** 250 V
- **Corrente nominale:** 10,00 A
- **Con illuminazione:** No
- **Contatto di feedback:** No
- **Tipo di montaggio:** Incassato
- **Tipo di fissaggio:** Bloccare in posizione
- **Materiale:** Plastica
- **Qualità del materiale:** Materiale termoplastico
- **Senza alogeni:** Sì
- **Trattamento antibatterico:** Sì
- **Protezione della superficie:** Altro
- **Tipo superficie:** Opaco
- **Colore:** Grigio
- **Codice RAL (simile):** 7015
- **Trasparente:** No
- **Casella di testo/superficie di marcatura:** Sì
- **Adatto per classe di protezione (IP):** IP40
- **Larghezza dell'apparecchio:** 22,30 mm
- **Altezza dell'apparecchio:** 49,00 mm
- **Profondità dell'apparecchio:** 38,40 mm

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Imballi



Codice 8007352652422
Q.tà 1 NR
Dim. 4,1x2,8x5,3 [cm]
Peso 32,9 [g]



Codice 8007352652439
Q.tà 20 NR
Dim. 21,4x11,6x6 [cm]
Peso 739 [g]



Codice 8007352653788
Q.tà 460 NR
Dim. 57,5x22,5x30 [cm]
Peso 17.004 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).