



ARKÉ: Interruttore 1P 10AX assiale grigio

19100

Serie civili / Serie civili tradizionali / ARKÉ / Dispositivi

Interruttore 1P 10AX assiale grigio

Interruttore 1P 10 AX 250 V~ assiale illuminabile, tasto sostituibile, grigio. Max 100 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)

Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

20 NR

Disegni



Vista posteriore



Dati tecnici

Gruppo: Dispositivi di commutazione domestici

Classe: Comando per impianti

Interruttore a tasto: Sì

Numero di bascule di azionamento: 1

Tipo di montaggio: Incassato

Tipo di fissaggio: Bloccare in posizione

Con piastra di montaggio: No

Materiale: Plastica

Qualità del materiale: Materiale termoplastico Protezione della superficie: Non trattato

Tipo superficie: Opaco

Colore: Grigio

Codice RAL (simile): 7015

Casella di testo/superficie di marcatura: Si

Illuminazione: Opzionale

Funzione di illuminazione: Controllo e orientamento

Adatto per classe di protezione (IP): IP40

Tensione nominale: 250 V Corrente nominale: 10,00 A Contatto di feedback: No

Tipo di collegamento: Morsetto a vite Interruttore della lavatrice: No

Marchi

00. Marcatura CE - UE

01. Marchio IMQ - Italia (download)

11. SNI-SUCOFINDO Indonesia

15. Marchio CCC - Cina (download)

28. Marchio NSW - Australia (download)

29. Marchio QCERT - Colombia

36. Marchio ISI - India

37. Marcatura CMIM - Marocco

37. Marcatura CMIM - Marocco

96. Esperto elettrotecnico (download)

99. Direttiva RAEE (download)

Imballi



Codice 8007352684942 Q.tà 1 NR 5,1x2,8x5,3 [cm]

Peso 28,6 [g]

Codice 8007352684959 Q.tà 20 NR

Dim. 27x11,6x6 [cm]

637,4 [g] Peso

Codice 8007352684966 Q.tà 120 NR

Dim. 37,5x30x13,5 [cm] 4.184,4 [g] Peso

Legal

Dim.

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere Condizioni di utilizzo.