ARKÉ: Presa SICURY 2P+T 10A svizzero 13 Metal

19226.M

Serie civili / Serie civili tradizionali / ARKÉ / Dispositivi

Presa SICURY 2P+T 10A svizzero 13 Metal

Presa SICURY 2P+T 10 A 250 V~, standard svizzero tipo 13, Metal - 2 moduli

Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

20 NR

Video

- Arké abita il tuo tempo

Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

Dati tecnici

- **Gruppo**: Dispositivi di commutazione domestici
- **Classe**: Presa di corrente
- **Tipologia**: Tipo 13
- **Numero di unità**: 1
- **Numero moduli da frutto**: 2
- **Numero di prese commutabili**: 0
- **Stampa/marcatura**: Senza
- **Tipo di collegamento**: Morsetto a vite
- **Con coperchio a cerniera**: No
- **Con protezione dal contatto incrementata**: Sì
- **Casella di testo/superficie di marcatura**: Sì
- **Colore**: Alluminio
- **Codice RAL (simile)**: 9007
- **Colore metallizzato**: No
- **Trasparente**: No
- **Bloccabile**: No
- **Meccanismo di espulsione**: No
- **Montaggio isolato**: No
- **Con illuminazione funzionale**: No
- **Con illuminazione di orientamento**: No
- **Sovratensore**: No
- **Protezione da corrente di guasto**: No
- **Tipo di montaggio**: Incassato
- **Materiale**: Plastica
- **Qualità del materiale**: Materiale termoplastico
- **Senza alogeni**: Sì
- **Protezione della superficie**: Laccato
- **Tipo superficie**: Opaco
- **Con funzione loop**: No
- **Con interruttore on/off**: No
- **Inserto centrale ruotato**: No
- **Corrente nominale**: 10 A
- **Tensione nominale**: 250 V
- **Frequenza**: 50,00 - 60,00 HZ
- **Adatto per classe di protezione (IP)**: IP20
- **Resistenza agli urti**: Altro
- **Larghezza dell'apparecchio**: 44,80 mm
- **Altezza dell'apparecchio**: 49,00 mm
- **Profondità dell'apparecchio**: 46,25 mm

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 96. Esperto elettrotecnico (download)
- 99. Direttiva RAEE (download)

Imballi

Codice	8007352598218
Q.tà	1 NR
Dim.	6x5,4x5,3 [cm]
Peso	41,9 [g]

Codice	8007352598225
Q.tà	20 NR
Dim.	28,1x13,1x11,3 [cm]
Peso	937,2 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati.L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere Condizioni di utilizzo.