



ARKÉ: Presa TV-RD-SAT passante 2 uscite bianco

19302.10.B

Serie civili / Serie civili tradizionali / ARKÉ / Dispositivi

Presse TV-RD-SAT passante 2 uscite bianco

Presse coassiale TV-RD-SAT, 5-2400 MHz, passante, demiscelata, 2 uscite con connettore maschio (TV-RD) e connettore tipo F femmina (SAT), attenuazione di derivazione 10 dB, bianco - 2 moduli

Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

10 NR


Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Prese di segnale \(7385 kb\)](#)
- [Foglio istruzioni multilingua \(905 kb\)](#)


Video

- [Arké abita il tuo tempo](#)


Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D



Gallery



Dati tecnici

- **Gruppo:** Antenne e tecnica satellitari
- **Classe:** Presa antenna
- **Tipologia:** Presa d'arrivo TWIN
- **Copertura:** Senza
- **Attenuazione collegamento a 860 MHz:** 11,20 dB
- **Attenuazione collegamento a 2150 MHz:** 12,00 dB
- **Numero di uscite:** 2
- **Attenuazione di passaggio a 860 MHz:** 2,00 dB
- **Attenuazione di passaggio a 2150 MHz:** 2,80 dB
- **Adatto per alimentazione remota:** No
- **Tipo di fissaggio:** Fissaggio a scatto
- **Colore:** Bianco
- **Codice RAL (simile):** 9016
- **Materiale:** Plastica

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Imballi



Codice 8007352455818
Q.tà 1 NR
Dim. 5,1x4,3x5,3 [cm]
Peso 79,2 [g]



Codice 8007352455825
Q.tà 10 NR
Dim. 26,9x11,6x4,9 [cm]
Peso 855,7 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).