



ARKÉ: Presa 2P 6A 24V SELV grigio

19330

Serie civili / Serie civili tradizionali / ARKÉ / Dispositivi

Preso 2P 6A 24V SELV grigio

Preso 2P 6 A 24 V (SELV) per spina 01620 (spinotti \varnothing 3 mm interasse 12,4 mm), grigio. Per circuiti ausiliari

Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

20 NR


Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Prese di segnale \(7385 kb\)](#)


Video

- [Arké abita il tuo tempo](#)


Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D



Gallery




Dati tecnici

- **Gruppo:** Dispositivi di commutazione domestici
- **Classe:** Presa di corrente
- **Con coperchio a cerniera:** No
- **Colore:** Grigio
- **Codice RAL (simile):** 7015
- **Colore metallizzato:** No
- **Trasparente:** No
- **Bloccabile:** No
- **Protezione della superficie:** Non trattato
- **Tipo superficie:** Opaco
- **Corrente nominale:** 6 A
- **Tensione nominale:** 24 V
- **Profondità dell'apparecchio:** 34,70 mm

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Imballi



Codice 8007352450653
Q.tà 1 NR
Dim. 4,1x2,8x5,3 [cm]
Peso 23,7 [g]



Codice 8007352450660
Q.tà 20 NR
Dim. 21,4x11,6x6 [cm]
Peso 530,5 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).