



## ARKÉ: Suoneria elettron. 3 sequenze 12V Metal

### 19380.M

Serie civili / Serie civili tradizionali / ARKÉ / Dispositivi

### Suoneria elettron. 3 sequenze 12V Metal

Suoneria elettronica a tre sequenze sonore (tritonale, bitonale, ronzatore) regolabili in volume, alimentazione 12 V~ 50-60 Hz o 12 Vdc (SELV), Metal - 2 moduli

### Stato prodotto

3 - Prod. gestito

### Q.tà minima ordine

5 NR


### Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Audio sequenze sonore \(412 kb\)](#)
- [Foglio istruzioni multilingua \(584 kb\)](#)


### Video

- [Arké abita il tuo tempo](#)


### Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D



## Dati tecnici

- **Gruppo:** Apparecchi di segnalazione ottica ed acustica
- **Classe:** Suoneria
- **Colore del corpo:** Alluminio
- **Volume:** 70 dB
- **Tensione nominale:** 12,00 - 12,01 V
- **Grado di protezione (IP):** IP40
- **Tipo di corrente:** AC/DC
- **Batteria incorporata:** No
- **Tipo di montaggio:** Incassato
- **Wireless:** No

## Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 96. Esperto elettrotecnico ([download](#))
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

## Imballi



**Codice** 8007352594913  
**Q.tà** 1 NR  
**Dim.** 6x5,4x5,3 [cm]  
**Peso** 81,3 [g]



**Codice** 8007352594920  
**Q.tà** 5 NR  
**Dim.** 17,2x13,1x6 [cm]  
**Peso** 464,9 [g]

## Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).