



EIKON: Access point Wi-Fi 230V 2M Next

20195.N

Infrastruttura di impianto / Cablaggio strutturato Netsafe / EIKON /
Dispositivi

Access point Wi-Fi 230V 2M Next

Access point Wi-Fi 72,2 Mb/s con 2 porte LAN 10-100 Mb/s, ingresso per pulsante remoto di accensione e spegnimento radio Wi-Fi, alimentazione 230V~ 50/60Hz, Next - 2 moduli

Stato prodotto

2 - Prod. in eliminaz.

Q.tà minima ordine

1 NR

Istruzioni, Manuali, Documentazione


- [Foglio istruzioni multilingua Light \(1216 kb\)](#)
- [Foglio istruzioni multilingua Full \(1437 kb\)](#)
- [Manuale installatore \(1968 kb\)](#)
- [Manuel installateur \(1586 kb\)](#)
- [Manual del instalador \(1587 kb\)](#)
- [Installer manual \(1862 kb\)](#)
- [Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης \(1683 kb\)](#)
- [Installationsanleitung \(1587 kb\)](#)

Video


- [Access Point](#)




Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

Dati tecnici

- **Gruppo:** Materiale d'installazione per reti di comunicazione dnt/fnt
- **Classe:** Access point WLAN
- **Velocità di trasmissione max.:** 54
- **Banda di frequenza:** 2,4 GHz
- **Protocollo radio:** IEEE 802.11 b/g/n
- **Ethernet:** Sì
- **Numero di porte LAN a 10/100 Mbps:** 2
- **Numero di porte LAN a 10/100/1000 Mbps:** 0
- **Firewall+E2655:** No
- **Collegamento per antenna esterna:** No
- **Funzione bridge:** Sì
- **Funzione repeater:** No
- **Power over Ethernet:** No
- **Colore:** Altro
- **Larghezza:** 44,90 mm
- **Altezza:** 4.900,00 mm
- **Profondità:** 51,70 mm
- **Grado di protezione (IP):** IP40
- **Incasso:** No
- **Adatto per montaggio su guida a cappello:** No
- **Fissaggio al palo:** No
- **Montaggio a incasso:** Sì
- **Adatto per montaggio a parete:** Sì
- **Adattatore per presa:** No

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE ([download](#))
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Imballi



Codice 8007352589520
Q.tà 1 NR
Dim. 5,2x5,7x7,6 [cm]
Peso 84,5 [g]



Codice 8007352602397
Q.tà 5 NR
Dim. 21,4x11,6x6 [cm]
Peso 481 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati.L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).