LINEA: Presa TV-RD-SAT diretta nero

30300.01G

Serie civili / Serie civili tradizionali / LINEA / Dispositivi

Presa TV-RD-SAT diretta nero

Presa coassiale TV-RD-SAT, 5-2400 MHz, diretta (derivata), con connettore maschio, attenuazione di derivazione 1 dB, nero. Permette il passaggio di corrente continua e segnali di controllo (24 V 500 mA max)

Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

20 NR

Video

- La serie Linea

Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

Dati tecnici

- **Gruppo**: Antenne e tecnica satellitari
- **Classe**: Presa antenna
- **Tipologia**: Presa d'arrivo
- **Esecuzione della presa**: TV/RD/SAT
- **Tipo di montaggio**: Incassato
- **Numero moduli da frutto**: 1
- **Copertura**: Senza
- **Attenuazione collegamento a 860 MHz**: 0,10 dB
- **Attenuazione collegamento a 2150 MHz**: 0,20 dB
- **Numero di uscite**: 1
- **Adatto per modem via cavo**: No
- **Banda di frequenza TV**: 5 - 2.400 MHz
- **Adatto per alimentazione remota**: Sì
- **Banda di radiofrequenza**: 5 - 2.400 MHz
- **Banda di frequenza SAT**: 5 - 2.400 MHz
- **Classe di efficienza della schermatura**: Classe A
- **Tipo di fissaggio**: Fissaggio a scatto
- **Colore**: Nero
- **Codice RAL (simile)**: 7021
- **Protezione della superficie**: Non trattato
- **Tipo superficie**: Opaco
- **Materiale**: Plastica
- **Qualità del materiale**: Materiale termoplastico
- **Senza alogeni**: Sì
- **Trattamento antibatterico**: No
- **Grado di protezione (IP)**: IP20
- **Larghezza dell'apparecchio**: 2.230,00 mm
- **Altezza dell'apparecchio**: 5.280,00 mm
- **Profondità dell'apparecchio**: 3.210,00 mm

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 99. Direttiva RAEE (download)

Imballi

Codice	8007352677371
Q.tà	1 NR
Dim.	3,6x2,7x5,6 [cm]
Peso	40,76 [g]

Codice	8007352677388
Q.tà	20 NR
Dim.	19,4x12,6x5,6 [cm]
Peso	884,8 [g]

Codice	8007352677401
Q.tà	200 NR
Dim.	40x33,5x15 [cm]
Peso	9.266 [g]

Codice	8007352750111
Q.tà	7.200 NR
Dim.	120x80x105 [cm]
Peso	333.576 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati.L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere Condizioni di utilizzo.