



LINEA: Presa RJ11 6/4 bianco

30320.B

Serie civili / Serie civili tradizionali / LINEA / Dispositivi

Presa RJ11 6/4 bianco

Presa RJ11, 6 posizioni 4 contatti (6/4), morsetti a vite, bianco

Stato prodotto

3 - Prod. gestito


Q.tà minima ordine

20 NR


Video

- [La serie Linea](#)


Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D



Dati tecnici

- **Gruppo:** Dispositivi di commutazione domestici
- **Classe:** Coperchio per interfaccia di comunicazione
- **Composizione:** Dispositivo modulare per interruttori domestici
- **Impiego:** UAE/IAE
- **Anello portante:** No
- **Con protezione polvere:** No
- **Con coperchio a cerniera:** No
- **Direzione di uscita:** Diritto
- **Campo per dicitura:** Senza campo per dicitura
- **Con stampa:** No
- **Tipo di montaggio:** Incassato
- **Materiale:** Plastica
- **Qualità del materiale:** Materiale termoplastico
- **Senza alogeni:** Sì
- **Trattamento antibatterico:** No
- **Protezione della superficie:** Non trattato
- **Tipo superficie:** Opaco
- **Colore:** Bianco
- **Codice RAL (simile):** 9016
- **Trasparente:** No
- **Tipo di fissaggio:** Fissaggio a morsetto
- **Numero moduli da frutto:** 1
- **Con prese/prese mobili:** No
- **Adatto per numero di prese/prese mobili:** 1
- **Con alette bloccacavo:** No
- **Prese schermate:** No
- **Scatola schermata:** No
- **Morsetto di giunzione:** No
- **Con illuminazione:** No
- **Adatto per classe di protezione (IP):** IP20
- **Larghezza dell'apparecchio:** 22,30 mm
- **Altezza dell'apparecchio:** 52,80 mm
- **Profondità dell'apparecchio:** 28,40 mm

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))
- 00. Marcatura CE - UE

Imballi

			
Codice 8007352675674	Codice 8007352675681	Codice 8007352675698	Codice 8007352750128
Q.tà 1 NR	Q.tà 10 NR	Q.tà 120 NR	Q.tà 3.240 NR
Dim. 5,2x4,3x5,6 [cm]	Dim. 23x11x6,5 [cm]	Dim. 35x25x27,5 [cm]	Dim. 120x80x105 [cm]
Peso 20,3 [g]	Peso 271,4 [g]	Peso 3.594 [g]	Peso 97.038 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati.L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).