



LINEA: Presa RJ11 6/4 canapa

30320.C

Serie civili / Serie civili tradizionali / LINEA / Dispositivi

Preso RJ11 6/4 canapa

Preso RJ11, 6 posizioni 4 contatti (6/4), morsetti a vite, canapa

Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine


20 NR

Video


- [La serie Linea](#)




Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

Dati tecnici

- **Gruppo:** Dispositivi di commutazione domestici
- **Classe:** Coperchio per interfaccia di comunicazione
- **Composizione:** Dispositivo modulare per interruttori domestici
- **Impiego:** UAE/IAE
- **Anello portante:** No
- **Con protezione polvere:** No
- **Con coperchio a cerniera:** No
- **Direzione di uscita:** Diritto
- **Campo per dicitura:** Senza campo per dicitura
- **Con stampa:** No
- **Tipo di montaggio:** Incassato
- **Materiale:** Plastica
- **Qualità del materiale:** Materiale termoplastico
- **Senza alogeni:** Sì
- **Trattamento antibatterico:** No
- **Protezione della superficie:** Non trattato
- **Tipo superficie:** Opaco
- **Colore:** Beige
- **Codice RAL (simile):** 7032
- **Trasparente:** No
- **Tipo di fissaggio:** Fissaggio a morsetto
- **Numero moduli da frutto:** 1
- **Con prese/prese mobili:** No
- **Adatto per numero di prese/prese mobili:** 1
- **Con alette bloccacavo:** No
- **Prese schermate:** No
- **Scatola schermata:** No
- **Morsetto di giunzione:** No
- **Con illuminazione:** No
- **Adatto per classe di protezione (IP):** IP20
- **Larghezza dell'apparecchio:** 22,30 mm
- **Altezza dell'apparecchio:** 52,80 mm
- **Profondità dell'apparecchio:** 28,40 mm

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 00. Marcatura CE - UE
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Imballi



Codice 8007352689879
Q.tà 1 NR
Dim. 5,2x4,3x5,6 [cm]
Peso 20,2 [g]



Codice 8007352689886
Q.tà 10 NR
Dim. 23x11x6,5 [cm]
Peso 271,7 [g]



Codice 8007352689893
Q.tà 120 NR
Dim. 35x25x27,5 [cm]
Peso 3.576 [g]



Codice 8007352750135
Q.tà 3.240 NR
Dim. 120x80x105 [cm]
Peso 96.552 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).