LINEA: Lampada segnapasso LED nero

30389.G

Serie civili / Serie civili tradizionali / LINEA / Dispositivi

Lampada segnapasso LED nero

Lampada segnapasso con LED ad alta efficienza 100-240 V~ 50/60 Hz, può effettuare anche funzione di luce di emergenza ausiliaria con l'aggiunta dell'apposita batteria ricaricabile Li-ion, autonomia 2,5 ore, nero - 2 moduli

Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

1 NR

Istruzioni, Manuali, Documentazione

- Foglio istruzioni multilingua Light (635 kb)
- Foglio istruzioni multilingua Full (1042 kb)

Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

Dati tecnici

- **Gruppo**: Dispositivi di commutazione domestici
- **Classe**: Segnale luminoso per commutatori
- **Numero moduli da frutto**: 2
- **Con lampada inclusa**: Sì
- **Con luce lampeggiante**: No
- **Con simbolo/stampa fisso/a**: No
- **Con simbolo intercambiabile**: No
- **Tipo di montaggio**: Incassato
- **Tipo di fissaggio**: Bloccare in posizione
- **Materiale**: Plastica
- **Qualità del materiale**: Materiale termoplastico
- **Senza alogeni**: Sì
- **Protezione della superficie**: Non trattato
- **Tipo superficie**: Opaco
- **Colore**: Nero
- **Codice RAL (simile)**: 7021
- **Trasparente**: No
- **Colore del corpo luminoso**: Bianco
- **Adatto per classe di protezione (IP)**: IP40
- **Tensione nominale**: 240 V
- **Assorbimento di potenza**: 1 W
- **Larghezza dell'apparecchio**: 44,4 mm
- **Altezza dell'apparecchio**: 52,8 mm
- **Profondità dell'apparecchio**: 38,8 mm

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 96. Esperto elettrotecnico (download)
- 99. Direttiva RAEE (download)

Imballi

Codice	8007352735439
Q.tà	1 NR
Dim.	6x5,4x5,2 [cm]
Peso	49 [g]

Codice	8007352735446
Q.tà	10 NR
Dim.	28,1x13,1x6 [cm]
Peso	573,2 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati.L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere Condizioni di utilizzo.