



## LINEA: Comando domotico 6 pulsanti+attuatore 3M

---

**30486**

Sistemi e prodotti smart / By-me Plus / LINEA / Dispositivi

### **Comando domotico 6 pulsanti+attuatore 3M**

Apparecchio di comando per domotica a sei pulsanti ed attuatore con uscita a relè NO 16 AX 120-240 V~ 50/60 Hz, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità , da completare con due mezzi tasti intercambiabili 1 o 2 moduli - 3 moduli




### **Stato prodotto**

3 - Prod. gestito


### **Q.tà minima ordine**

1 NR

## Potrebbe interessarti anche



31480.B - Due mezzi tasti  
1M neutro pers. Bianco




31480.C - Due mezzi tasti  
1M neutro pers. canapa



31480.G - Due mezzi tasti  
1M neutro pers. nero




31480.2B - Due mezzi tasti  
2M neutro pers. bianco



31480.2C - Due mezzi tasti  
2M neutro pers. canapa



31480.2G - Due mezzi tasti  
2M neutro pers. nero



31480.YB - Due mezzi tasti  
1M simboli ON/OFF bianco



31480.YC - Due mezzi tasti  
1M simboli ON/OFF canapa



31480.YG - Due mezzi tasti  
1M simboli ON/OFF nero


## Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Foglio istruzioni multilingua Light \(891 kb\)](#)
- [Foglio istruzioni multilingua Full \(1228 kb\)](#)


## Video

- [La serie Linea](#)


## Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

## Dati tecnici

- **Gruppo:** Sistemi di bus per impianti
- **Classe:** Apparecchio di comando multiplo sistema bus
- **Sistema bus EIB/KNX:** No
- **Sistema bus radio KNX:** No
- **Sistema bus radio:** No
- **Sistema bus LON:** No
- **Sistema bus Powernet:** No
- **Altri sistemi bus:** Altro
- **Radio bidirezionale:** No
- **Tipo di montaggio:** Incassato
- **Numero moduli DIN:** 3
- **Numero di punti di azionamento:** 6
- **Con display:** No
- **LED di stato:** Sì
- **Sensore IR:** No
- **Regolazione manuale del valore nominale:** No
- **Tasto di presenza:** No
- **Con regolatore di temperatura:** No
- **Ricevitore DCF77 integrato:** No
- **Con temporizzatore:** No
- **Con protezione contro il furto/smontaggio:** No
- **Unità di funzionamento centrale per trasmettitori/attuatori:** Sì
- **Materiale:** Plastica
- **Qualità del materiale:** Materiale termoplastico
- **Protezione della superficie:** Non trattato
- **Tipo superficie:** Opaco
- **Colore:** Altro
- **Codice RAL (simile):** 7021
- **Trasparente:** No
- **Grado di protezione (IP):** IP40
- **Accoppiamento bus incluso:** Sì

## Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 46. UK PSTI compliance ([download](#))
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

## Imballi



**Codice** 8007352679726  
**Q.tà** 1 NR  
**Dim.** 5,7x5,3x7,7 [cm]  
**Peso** 73,17 [g]



**Codice** 8007352679740  
**Q.tà** 70 NR  
**Dim.** 39,5x30x17 [cm]  
**Peso** 5.494 [g]

## Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).