



LINEA: Alimentatore 32Vdc 100mA 1M bianco

30492.B

Sistemi e prodotti smart / By-me Plus / LINEA / Dispositivi

Alimentatore 32Vdc 100mA 1M bianco

Alimentatore con uscita 32 V d.c. 100 mA, alimentazione 120-230 V~ 50-60 Hz, bianco - 1 modulo

Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

1 NR


Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Foglio istruzioni multilingua Light \(514 kb\)](#)
- [Foglio istruzioni multilingua Full \(560 kb\)](#)

Video

- [La serie Linea](#)


Disegni




Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D



Dati tecnici

- **Gruppo:** Sistemi di bus per impianti
- **Classe:** Alimentatore per per bus system
- **Sistema bus EIB/KNX:** No
- **Sistema bus radio KNX:** No
- **Sistema bus radio:** Sì
- **Sistema bus LON:** No
- **Sistema bus Powernet:** No
- **Altri sistemi bus:** Senza
- **Tipo di montaggio:** Incassato
- **Numero moduli DIN:** 1
- **Con indicatore a LED:** No
- **Tensione bus bufferabile:** No
- **Numero di linee alimentabili:** 1
- **Corrente d'uscita max.:** 100,00 mA
- **Tensione secondaria:** 32 V

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Imballi



Codice	8007352695535	Codice	8007352695542
Q.tà	1 NR	Q.tà	10 NR
Dim.	6x4,5x5,4 [cm]	Dim.	23,5x12,5x6,5 [cm]
Peso	53,4 [g]	Peso	613,7 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati.L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).