LINEA: Tasto 2M allineato simbolo chiave bianco

31000.2PB

Serie civili / Serie civili tradizionali / LINEA / Tasti

Tasto 2M allineato simbolo chiave bianco

Tasto intercambiabile 2 moduli allineato, simbolo chiave illuminabile, bianco

Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

10 NR

Potrebbe interessarti anche

30000.2 - Meccanismo interruttore 1P 10AX 2M

30004.2 - Meccanismo deviatore 1P 10AX 2M

30008.2 - Meccanismo pulsante 1P NO 10A 2M

30012.2 - Meccanismo invertitore 1P 10AX 2M

Video

- La serie Linea

Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore

Vista 3D

Dati tecnici

- **Gruppo**: Dispositivi di commutazione domestici
- **Classe**: Copritasto per dispositivi domestici
- **Tipologia**: Levetta singola
- **Stampa/marcatura**: Simbolo porta
- **Simbolo tattile/senza barriere**: No
- **Impiego**: Interruttore/tasto
- **Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus**: No
- **Tipo di fissaggio**: Fissaggio a morsetto
- **Finestra di controllo/uscita luce**: Sì
- **Materiale**: Plastica
- **Qualità del materiale**: Materiale termoplastico
- **Senza alogeni**: Sì
- **Protezione della superficie**: Non trattato
- **Tipo superficie**: Opaco
- **Trattamento antibatterico**: No
- **Colore**: Bianco
- **Codice RAL (simile)**: 9016
- **Con campo per dicitura**: No
- **Con simbolo/lente intercambiabile**: No
- **Adatto per classe di protezione (IP)**: IP40
- **Larghezza**: 4.460,00 mm
- **Altezza**: 5.270,00 mm
- **Profondità**: 800,00 mm

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 01. Marchio IMQ - Italia (download)
- 96. Esperto elettrotecnico (download)

Imballi

Codice	8007352697065
Q.tà	1 NR
Dim.	10x7,5x0,8 [cm]
Peso	6,9 [g]

Codice	8007352697072
Q.tà	10 NR
Dim.	11,2x9,2x9,8 [cm]
Peso	134 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati.L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere Condizioni di utilizzo.