LINEA: Tasto 2M comando radio nero

31506.2G

Sistemi e prodotti smart / Smart switch&sound / LINEA / Tasti

Tasto 2M comando radio nero

Tasto intercambiabile 2 moduli per comando radio EnOcean, Bluetooth, ZigBee, nero

Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

10 NR

Potrebbe interessarti anche



30504 - Comando Bluetooth Low Energy



30507.G - Supporto 2M comando radio nero

30502 - Comando radio EnOcean



30506 - Comando Zigbee Friends of Hue

30507.B - Supporto 2M comando radio bianco

Video

- La serie Linea

Disegni



Vista posteriore



Vista 3D

Dati tecnici

- **Gruppo**: Dispositivi di commutazione domestici
- **Classe**: Copritasto per dispositivi domestici
- **Tipologia**: Altro
- **Stampa/marcatura**: Senza
- **Simbolo tattile/senza barriere**: No
- **Impiego**: Interruttore/dimmer
- **Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus**: No
- **Tipo di fissaggio**: Bloccare in posizione
- **Finestra di controllo/uscita luce**: No
- **Materiale**: Plastica
- **Qualità del materiale**: Materiale termoplastico
- **Senza alogeni**: Sì
- **Protezione della superficie**: Non trattato
- **Tipo superficie**: Opaco
- **Trattamento antibatterico**: No
- **Colore**: Nero
- **Codice RAL (simile)**: 7021
- **Con campo per dicitura**: No
- **Con simbolo/lente intercambiabile**: No
- **Adatto per classe di protezione (IP)**: IP40
- **Larghezza**: 4.480,00 mm
- **Altezza**: 5.280,00 mm
- **Profondità**: 520,00 mm

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE

Imballi

8 0 0 7 3 5 2 6 9 3 7 7 7

Codice	8007352693777
Q.tà	1 NR
Dim.	10x7,4x1,5 [cm]
Peso	6,17 [g]

8 0 0 7 3 5 2 6 9 3 7 8 4

Codice	8007352693784
Q.tà	10 NR
Dim.	11,2x9,2x9,8 [cm]
Peso	106,5 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati.L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere Condizioni di utilizzo.