



# Fissaggio e attrezzi: Vite 50mm per coperchio scatola deriv.

#### V70199

Infrastruttura di impianto / Contenitori e centralini / Fissaggio e attrezzi / Fissaggio

## Vite 50mm per coperchio scatola deriv.

Vite lunghezza 50 mm per fissaggio coperchi



## **Stato prodotto**

3 - Prod. gestito

## Q.tà minima ordine

50 NR

#### Potrebbe interessarti anche









V70005 - Scatola derivazione V70006 - Scatola derivazione V70007 - Scatola derivazione V70008 - Scatola derivazione incasso 154x128x70mm incasso 195x154x70mm incasso 287x154x70mm incasso 391x154x70mm









V70009 - Scatola derivazione V70010 - Scatola derivazione V72006 - Scatola deriv. V72007 - Scatola deriv. incasso 479x154x70mm incasso 515x201x80mm p/leggere 205x164x73,5mm p/leggere 298x164x73,5mm









V70001 - Scatola derivazione V70002 - Scatola derivazione V70003 - Scatola derivazione V70004 - Scatola derivazione incasso 92x92x50mm incasso 116x92x50mm incasso 154x92x70mm incasso 154x92x70mm










V70011 - Scatola derivazione V70207 - Scatola derivazione V70211 - Scatola derivazione V72008 - Scatola deriv. incasso 515x292x80mm incasso 248x248x120 incasso 515x248x120 p/leggere 402x164x73,5mm






V72009 - Scatola deriv. V72211 - Scatola deriv. p/leggere 490x164x73,5mm p/leggere 533x263x120mm

## Disegni







Vista posteriore



Vista 3D

## Dati tecnici

**Gruppo**: Tecnica di fissaggio

• Classe: Vite a galletto

Altezza totale: 50 mm

#### Imballi



Codice8007352312340Q.tà1 NRDim.5,2x0,5x0,5 [cm]Peso25,47 [g]

3 9 9 7 3 5 2 3 1 2 3 5 7

 Codice
 8007352312357

 Q.tà
 50 NR

 Dim.
 11,5x10,5x1,5 [cm]

 Peso
 101,8 [g]



 Codice
 8007352312364

 Q.tà
 200 NR

 Dim.
 13,9x8,9x5,4 [cm]

 Peso
 439,07 [g]

## Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere Condizioni di utilizzo.