



8000: Presa TV-RD-SAT diretta 1dB maschio

08190.01

Serie civili / Serie civili tradizionali / 8000 / Dispositivi

Presse TV-RD-SAT diretta 1dB maschio

Presse coassiale TV-RD-SAT, 5-2400 MHz, diretta, con connettore maschio IEC 60169-2, attenuazione di derivazione 1 dB. Permette il passaggio di corrente continua e segnali di controllo (24 V 500 mA max)

Stato prodotto


3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine


20 NR




Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

Dati tecnici

- **Gruppo:** Antenne e tecnica satellitari
- **Classe:** Presse antenna
- **Tipologia:** Presse d'arrivo
- **Copertura:** Senza
- **Attenuazione collegamento a 860 MHz:** 0,10 dB
- **Attenuazione collegamento a 2150 MHz:** 0,20 dB
- **Numero di uscite:** 1
- **Adatto per alimentazione remota:** Sì
- **Tipo di fissaggio:** Fissaggio a scatto
- **Colore:** Beige
- **Codice RAL (simile):** 9001
- **Materiale:** Plastica

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Imballi

		
Codice 8007352100992	Codice 8007352101005	Codice 8007352641495
Q.tà 1 NR	Q.tà 20 NR	Q.tà 200 NR
Dim. 4,1x2,8x5,3 [cm]	Dim. 21,4x11,6x6 [cm]	Dim. 30,5x25,5x22,5 [cm]
Peso 39,9 [g]	Peso 862,8 [g]	Peso 9.260 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati.L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).