



EIKON: Pulsante 1P NO 10A Vintage oro satinato

22008.88

Serie civili / Serie civili tradizionali / EIKON / Dispositivi

Pulsante 1P NO 10A Vintage oro satinato

Pulsante 1P NO 10 A 250 V~ Vintage, oro satinato


Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

10 NR


Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D



Dati tecnici

- **Gruppo:** Dispositivi di commutazione domestici
- **Classe:** Pulsante
- **Composizione:** Dispositivo modulare per interruttori domestici
- **Tipologia:** Tasto singolo
- **Tipo di comando:** Pulsante
- **Numero di bascule di azionamento:** 1
- **Numero moduli da frutto:** 100
- **Numero di poli:** 1
- **Tensione nominale:** 230 V
- **Corrente nominale:** 10,00 A
- **Con illuminazione:** No
- **Con lampada di segnalazione:** No
- **Contatto di feedback:** No
- **Tipo di montaggio:** Incassato
- **Tipo di fissaggio:** Bloccare in posizione
- **Materiale:** Metallo
- **Qualità del materiale:** Ottone
- **Trattamento antibatterico:** No
- **Protezione della superficie:** Laccato
- **Tipo superficie:** Opaco
- **Colore:** Oro
- **Codice RAL (simile):** 1035
- **Trasparente:** No
- **Casella di testo/superficie di marcatura:** Sì
- **Larghezza dell'apparecchio:** 22,30 mm
- **Altezza dell'apparecchio:** 44,80 mm
- **Profondità dell'apparecchio:** 54,60 mm

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))
- 09. Marchio VDE - Germania ([download](#))
- 13. Marchio SNI-MGI Indonesia
- 15. Marchio CCC - Cina ([download](#))
- 20. Marchio IQC - Argentina
- 36. Marchio ISI - India
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 96. Esperto elettrotecnico ([download](#))
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Imballi



Codice	8007352655379	Codice	8007352655386
Q.tà	1 NR	Q.tà	10 NR
Dim.	5,1x6,5x2,7 [cm]	Dim.	14,5x11x7,4 [cm]
Peso	29,7 [g]	Peso	347,2 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).