



Comandi volanti: Pulsante terminale 1P NO 2[16]A nero

00114

Installazione volante / Componenti di illuminazione / Comandi volanti / Pulsanti volanti

Pulsante terminale 1P NO 2[16]A nero

Pulsante terminale 2[16] A 250 V~, tasto a bilanciere, per cavo piatto, nero



Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

100 NR

Marchi

- **00. Marcatura CE - UE**
- **17. Marchio ENEC 03 (IMQ) ([download](#))**
- **19. Certificato NOM - Messico**
- **37. Marcatura CMIM - Marocco**
- **96. Esperto elettrotecnico ([download](#))**
- **99. Direttiva RAEE ([download](#))**

Dati tecnici

Gruppo: Dispositivi di commutazione domestici

Classe: Interruttore a tirante

Tipologia: Altro

Tipo di comando: Levetta singola

Tipo di carico: Altro

Materiale: Plastica

Qualità del materiale: Materiale termoplastico

Senza alogenri: Sì

Protezione della superficie: Non trattato

Tipo superficie: Opaco

Colore: Nero

Codice RAL (simile): 9005

Trasparente: No

Tensione nominale: 250 V

Corrente nominale: 2 A

Potenza: 0 - 500 W

Imballi



8007352035065

Qtà 1 NR
Dim 2x6x3 [cm]
Peso 13,6 [g]



8007352325661

Qtà 10 NR
Dim 10x4x3 [cm]
Peso 138,4 [g]



8007352009714

Qtà 100 NR
Dim 28,4x18,4x11,6 [cm]
Peso 1.511,93 [g]



8007352644557

Qtà 800 NR
Dim 59,5x38,5x26,5 [cm]
Peso 12.880 [g]

Potrebbe interessarti anche



00114.B - Pulsante terminale 1P NO 2[16]A bianco

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).