



Multiprese: Presa mult. 4USA+EU avorio

01271

Installazione volante / Spine e prese / Multiprese / Altre multiprese

Presa mult. 4USA+EU avorio

Presa mobile multipla 2P 15 A 250 V~, avorio - 4 uscite standard euroamericano (per spine con spinotti piatti paralleli e spinotti ø 4,8 mm)



Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

10 NR

Marchi

- **00. Marcatura CE - UE**
- **37. Marcatura CMIM - Marocco**

Dati tecnici

Gruppo: Dispositivi di commutazione domestici

Classe: Presa multipla

Forma della scatola: Rettangolare

Numero di prese CEE 7/1 (senza contatto di protezione): 0

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 0

Numero di prese Euro CEE7/16: 0

Numero di prese per apparecchi freddi: 0

Numero delle prese tipo bipasso (Italia): 0

Numero delle prese tipo P11 (Italia): 0

Numero di Prese tipo P17 (Italia): 0

Numero delle prese tipo NEMA: 0

Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 13: 0

Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 15: 0

Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 23: 0

Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 25: 0

Numero di prese multistandard universali: 4

Con interruttore on/off: No

Interruttore differenziale: No

Filtro di rete anti-interferenze: No

Numero di prese, altre: 4

Numero di collegamenti USB: 0

Sovratensore: No

Corrente nominale: 15 A

Sezione del filo: 0,00 mm²

Con coperchio: No

Materiale: Plastica

Qualità del materiale: Materiale termoplastico

Senza alogenii: Sì

Protezione della superficie: Non trattato

Tipo superficie: Lucido

Colore: Beige

Codice RAL (simile): 9001

Trasparente: No

Grado di protezione (IP): IP20

Lunghezza del cavo di alimentazione: 0,00 m

Inserto centrale ruotato: No

Angolo inserto centrale ruotato: Altro

Codice NEMA: 5-15

Imballi



8007352036420



8007352006485

Qtà 1 NR

Dim 17,8x4,5x4,5
[cm]

Peso 95 [g]

Qtà 10 NR

Dim 27,8x23,6x5,5
[cm]

Peso 1.051 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).